

## WG-2-INT Netzbetriebenes Wireless Gateway

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Sensortyp</b>    | N/A           |
| <b>Leistungsart</b> | Netzbetrieben |



- Verbindet sich direkt mit anderen Wi-Safe 2-fähigen Produkten (Rauch / Hitze / CO / WTSL), um Daten zu sammeln
- Brücke zwischen Wi-Safe 2-Warmmeldern und der FireAngel Connected App
- Inklusive Netzwerkkabel zum Anschluss an den Internet-Router
- LED-Anzeigen für Stromversorgung, Netzwerkverbindung, Fehlermeldung
- Stromversorgung über beiliegenden multiregionalen UK und europäischen Netzadapter



## Technische Spezifikation

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Abmessungen</b>                    | 96mm x 87mm x 23mm                       |
| <b>Stromversorgung</b>                | 5V DC / 1AMP                             |
| <b>Max. Stromverbrauch</b>            | 180mA                                    |
| <b>Technologie</b>                    | Wi-Safe 2                                |
| <b>Montageposition</b>                | Freistehend / Wandmontage                |
| <b>Garantie</b>                       | 2 Jahre                                  |
| <b>Gewicht</b>                        | 80 g                                     |
| <b>Unabhängig geprüft gemäß</b>       | EN 300 220-2, EN 301 489-3, EN 301 489-1 |
| <b>Max. Anzahl verbundener Geräte</b> | 50 Wi-Safe 2 Geräte                      |
| <b>Betriebsfrequenz</b>               | 868 MHz                                  |
| <b>Reichweite</b>                     | 35m (über 200 m im freien Feld)          |